



## Töltési útmutató Segway Lithium akkumulátorokhoz

Azt ajánljuk, hogy a lítiumos Segway akkukat ne hagyja folyamatosan a töltőn, mivel ez jelentősen csökkentheti az akkumulátor élettartamát. Ahhoz, hogy jó állapotban maradjanak az akkujai, a következők szerint járjon el:

1. Szerezzen be egy digitális kapcsolóórát
2. A digitális kapcsolóórán keresztül csatlakoztassa az akku töltőt (a Segwayt) a dugaljba.
3. Állítsa be úgy az órát, hogy 8-10 óránál többet ne működjön a töltő egy nap alatt.
4. Az utolsó használat és a töltés megkezdése között azt javasoljuk, hagyja pihenni az akkumulátort 30 percig.
5. Továbbá töltés után is hagyja pihenni 30 percig az akkut, mielőtt elkezdené használni.
6. Hosszabb ideig történő tárolás esetén tölts fel teljesen az akkukat, és vegye ki a Segwayből úgy, hogy semmilyen módon ne maradjanak összekötve. Így biztonságosan tárolhatja az akkumulátorokat, de 1-2 havonta javasolt utántölteni őket. A 6-8 hónapos tárolás csökkenti az akku teljesítményét, ezért ilyenkor időnként használni kell az akkumulátorokat. (Teljes lemerítés és újra töltés javasolt.)
7. Amennyiben [részleges](#)- vagy teljes [akkumulátor felújítás](#) után használná az akkumulátorokat, kérjük, vegye figyelembe, hogy az akkumulátort először 3x alá kell vetni egy teljes töltési ciklusnak (háromszor teljesen le kell meríteni és fel kell tölteni), hogy elérje a maximális teljesítményt.

Gondoljon arra is, hogy más-más típusokban más-más hatótávolsággal működik ugyanaz az akkumulátor. Például egy i2-esben használva akár 38 km-t is mehet egy aksi, míg egy X2-esben "csak" 19 km-re lesz elég ugyanaz. Természetesen a távolságok függenek a terheltségtől, vezetési fokozattól és a tereptől is.